

Шнур высокочастотный Q-15894.



Описание	Переходник антенный – кабельная сборка
Тип разъема	UHF-J(розетка / BNC-J(розетка)
Тип кабеля	RG316
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих частот, ГГц	до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)
Затухание, дБ/м	0,15
Материал оболочки кабеля	фторопласт FEP
Длина кабеля, мм	150 ± 2
Диаметр кабеля, мм	2,5
Диапазон рабочих температур, °С	-55~+200