


Радиочастотные соединители (СР) - это изделия, предназначенные для соединения кабелей между собой, кабелей с приборами или с блоками в радиоэлектронной аппаратуре.

Q-244 ГНЕЗДО СР75-103ФВ ПРИБОРНО-КАБЕЛЬНОЕ



Соединители СР-75-103ФВ с резьбовым способом сочленения предназначены для работы в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот до 3000 МГц.

Волновое сопротивление 75 Ом.

Диапазон рабочих температур -60°C ~ $+155^{\circ}\text{C}$.

Марки присоединяемых кабелей РК75-2-11, РК75-2-12, РК75-2-13, РК75-2-22.

Рабочее напряжение 100 В.

Контактное сопротивление 0,01 Ом.

Длина 22,5мм. Ширина (высота) 10,2мм(10,2мм).