

Блок питания (адаптер) KXT-200 110В AC 200Вт нестабил. 220В AC, гнездо НЕМА5



Описание

Сетевой понижающий трансформатор KXT-200 предназначен для электропитания различных электрических и радиоэлектронных устройств бытового назначения, работающих от 100-120В. Стабилизатор отсутствует. Имеется индикатор подключения и выключатель. Подходит для включения приборов привезенных из Японии и США.

Характеристики

- входное напряжение: 220В AC 50Гц
- выходное напряжение: 110В AC 50Гц нестабил.
- максимальная кратковременная выходная мощность: 200Вт
- длительная мощность: 140Вт
- индикатор: светодиод
- выходной разъем: гнездо (розетка) «американская 3 ножа»
- размеры (ВхШхГ): 115x75x70мм
- вес: 1кг