

Указатель напряжения Лоцман-2

Описание:

Наименование изделия -указатель напряжения «Лоцман-2»
Указатель является переносным электронным прибором индивидуального пользования. Прибор обеспечивает:

- контроль наличия напряжения постоянного и переменного тока;
- приближенное определение величины контролируемого напряжения;
- проверку целостности («прозвонку») электрических цепей, полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры), а также обмоток электродвигателей, реле, пускателей, трансформаторов и т.п.
- определение фазного провода (электрода) в цепях переменного тока.

Указатель обеспечивает визуальную индикацию во всех режимах работы.



Характеристики:

- ЖК-дисплей Нет
- Диапазон контролируемых напряжений 24-380В
- Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается прозвонка 500 кОм
- Время зарядки от сети 220В, не более 30с
- Время сохранения работоспособности пробника в режиме прозвонки после одной зарядки, не менее 24час
- Время непрерывной индикации в режиме прозвонка, не менее 5мин
- Количество замкнутых цепей, которое можно прозвонить от одной зарядки, не менее 60
- Электрическая прочность изоляции 1 000В
- Одноминутное испытательное напряжение на щупах 600В
- Значение тока, протекающего через указатель при напряжении 380В+20%, не более 10мА
- Длина соединительного провода 1 000мм
- Габаритные размеры основного щупа 170×50×20 мм
- Масса 100г